

INTERRUPTOR SUPERFICIE RF 3+D



Características

Nuevo elegante diseño.
Le permite controlar 3 módulos X-10 con funciones de ON/OFF/BRIGHT/DIM.
Envía señales de RF al RECEPTOR RF / MA o el Maxicontrolador LCD.
Compatible con todos los productos X-10 de automatización.

Aplicaciones

Utilícelo en cualquier lugar desde el que quiera controlar un aparato y no disponga de un interruptor de pared convencional. Sitúe uno en la pared cerca de su cama o bien en la entrada de su habitación.
Utilícelos en combinación con el PROGRAMADOR PC (XTP040201) para crear macros.
Controle todas las lámparas de mesa del salón desde un solo interruptor.

Ventajas

El XTR040414 tiene tres pulsadores y un botón para atenuar o dar más intensidad a los módulos de lámpara. Se puede programar para actuar sobre los módulos con código de unidad de 1 a 16 (3 consecutivos)
Este interruptor de 3 dispositivos es usado normalmente con el RECEPTOR RF / MA (XTP040405), que convierte las señales de RF en códigos X-10 que envía a través de la red eléctrica para controlar los módulos. También puede utilizarlo con el MAXICONTROLADOR LCD.
El diseño y funcionamiento del mando, hace que cualquier persona se adapte fácilmente a su manejo.

***Nota sobre los equipos que usan R.F:**
Las señales de R.F. se atenúan los siguientes porcentajes teniendo en cuenta los obstáculos naturales de la vivienda.
Pilar de acero: 90% menos de señal
Pilar de hormigón (30cms.) 60% menos
Tabique de ladrillo (30cms.) 30% menos

Datos Técnicos

Pila	1 CR 2032,3 V litio.
Frecuencia de la señal RF	433.92 Mhz
Salida de Radio	<5833 m V/m @ 3m
Rango de RF	30m. en campo abierto
Normas	ETS 300220,300683 CE
Temperatura	-10° C a +50° C (funcionam.) -20° C a +70° C (almacenam.)
Dimensiones	Peso 50 grs. (con pila) Altura x Anchura x Profundid. 10.9 cms. x 6,4 cms x 0.5 cms.